

1. Yetkili olmayan kişilerin jeneratör makinesinin başına geçmesi yasaktır.
2. Jeneratör elektrik kesilmelerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde hazır bulundurulmalıdır.
3. Gözle makinenin her tarafı iyice kontrol edilerek; ucu boşa hortum, kablo, kırık fiş varsa elektrikçiye haber verilip müdahale edilmesi sağlanmalıdır.
4. Elektrik şoku ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
5. Tüm göstergelerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir, test butonlarına basılarak stop selenoidinin çalıştığı kontrol edilmelidir. Çalışmayan gösterge ve müşürlerin değiştirilmesi sağlanmalıdır.
6. Jeneratör üzerindeki bağlantı hortumlarında ve borularda sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sızıntı olanların değiştirilmesi sağlanmalıdır.
7. Jeneratöre gövde topraklaması yapılmalı ve jeneratör altına mazot kapasitesinin %110 fazlası olacak şekilde taşma havuzu yapılmalıdır.
8. Radyatör kanallarının kontrolü yapılmalı, kirlenme durumunda radyatör temizletilmelidir.
9. Akü şarj seviyesi, akü su seviyesi kontrol edilmeli, şarjı düşük ise akü odasında şarj ettirilmelidir.
10. Nemli ortamlarda çalıştırılacak jeneratörlerde alternatör kısmında nem alıcı, ısıtıcı monte ettirilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.
11. Devredeki terminal ve yuva bağlantılarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
12. Sert ve fırtınalı havalarda jeneratörün çalıştırılması durumunda son derece dikkatli olunmalıdır.
13. Elektrik yuva bağlantıları jeneratör çalışırken kesilmemeli ya da yeni bağlantılar oluşturulmamalıdır.
14. Sadece topraklanmış yuvalar ve uzatma kabloları kullanılmalıdır. Eskimiş kablolar kullanılmamalıdır.
15. Jeneratör uygun bir şekilde çalışacağı yere yerleştirilmelidir.
16. Tüm güvenlik önlemlerinin gerektiği zaman çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.
17. Hareket eden parçalara yakalanabilecek bol giysi, kolye, takı vs. takılmamalıdır.
18. Kullanım esnasında uygun havalandırma sağlanmalıdır.
19. Jeneratör çevresi temiz ve kuru tutulmalıdır. Kayganlığa neden olabilecek bütün malzemeler jeneratör çevresinden uzaklaştırılmalıdır. Yağlı bez parçaları ve diğer yanabilecek malzemeler alandan uzaklaştırılmalıdır.
20. Jeneratör yanında çalışır durumda olan bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
21. Taşıma esnasında jeneratörün uygun bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunmalıdır.
22. Jeneratör motor yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin altında ise ilave edilmelidir.
23. Hava filtresi kontrol edilmeli, filtre kirlenmiş ise değiştirilmesi sağlanmalıdır.
24. Hava sistemi kaçak kontrolü yapılmalıdır.
25. Kayışların gerginliği kontrol edilmeli, gerekiyor ise değiştirilmesi sağlanmalıdır.
26. Jeneratör dumanlı çalışırsa, alışılmadık bir durum veya ses ile karşılaşırsa bakım ekibine haber verilmelidir.
27. Jeneratör motor soğutma sistemindeki su seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin altında ise ilave edilmelidir. Yaz ve kış çalışma şartları için termostatların değişimi yapılmalıdır.
28. Jeneratör yakıt seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin altında ise ilave edilmelidir. Motorun çalışması esnasında, yakıt tankı doldurulmamalı ya da yakıt tank kapağını açılmamalıdır.
29. Makinede çalışma öncesi ya da çalışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza durumunda, düzeltilmesi kolay bile görünse, şantiyedeki yetkili personele haber verilmeli, herhangi bir müdahalede bulunulmamalı, ve sorun halledilene kadar çalışma durdurulmalıdır.

30. Yorgun, alkollü, uykusuz vb. gibi durumlarda kesinlikle makinenin başına geçilmemelidir.
31. Jeneratör çalışma kabininin veya odasının düzenli, temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.
32. Jeneratör üzerine ateş ile yaklaşılmayacağı hususunda her yerden görülebilir uyarıcı levhalar koyulmalıdır.
33. Jeneratör genel temizliği yapılmalıdır.
34. Makineye özel hazırlanmış olan kullanım talimatında yazan kurallara uyulmalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
SEÇ Departmanı

TEBELLÜĞ EDEN

www.112.gov.tr